



Blanco Portátil TE400



- Mecanismo portátil para giro de blancos con modo de funcionamiento Amigo - Neutro - Enemigo.
- Diseñado y construido en base a la consideración de todas las normas nacionales y especificaciones técnicas
- Unidad de control remoto independiente

Descripción

- El blanco TE 400 está destinado exclusivamente para girar un blanco de madera de tamaño y grosor específico para crear escenarios que aparezcan de repente para entrenamiento de tiro profesional.
- Diseñado y construido en base a la consideración de todas las normas nacionales y especificaciones técnicas, el sistema consigue un alto nivel tecnológico y garantiza el grado más alto de seguridad.
- Está equipado con un control remoto de fácil manejo, que permite el funcionamiento del TE 400 en modo simple o en modo de grupo.

Componentes Básicos

- Blanco mecánico ligero TE 400 con baterías recargables, con motor, detector de impactos, electrónica de control y receptor de radio, todo ello integrado en una caja compacta.
- Unidad de control remoto independiente, con control automático o manual mediante botones.
- Varios tipos de iniciadores de blancos, como detectores de infrarrojos, alfombrillas de presión, volumétricos, contactos de puerta, etc.
- Cargadores para los blancos y la unidad de control
- Conjuntos de sujeciones, agarres y clemas para los portablancaos

Especificaciones Técnicas

- **Dimensiones y peso:**
 - Peso: 3,2 kg
 - Diámetro: 15 cm
 - Altura: 21,5 cm
 - Color: verde
- **Tiempo de giro:** desde la posición neutral a una de las posiciones de cara menos de 0,4 segundos.
- **Tamaño máximo del blanco:**
 - Ancho 50 cm
 - Altura: 85 cm
 - Grosor: 5 mm
- **Material del blanco:** Recomendado madera 5 mm
- **Fuente de alimentación:** Batería híbrida recargable de Níquel Metal de 12 V 3500 m Ah. Las baterías cargadas completamente es indicado por un LED.
- **Potencia del motor:** 16 W

Modos de Funcionamiento

- **Off:** Recargar las baterías (recargables)
- **Modo N:** Giro después del disparo (El blanco gira desde la posición de cara seleccionada (A o B) hasta la posición neutral.
- **Modo 5:** Rebota hacia atrás 5 seg. (El blanco gira después de la detección de un disparo y después de 5 seg. vuelve a la posición preseleccionada)
- **Modo 10:** Rebota hacia atrás 10 seg. (Como en Modo 5 pero con un retraso de 10 seg. en lugar de 5 seg.)
- **Las posiciones de tiro se inician:**
 - Por medio del control remoto sin cables bien automáticamente o manualmente (modo 0)
 - Por medio de iniciadores de blanco externos para ser conectados a los TE 400 (modo 0)
 - Automáticamente después de 5/10 segundos cuando se opera en modo 1 o en modo 2.